PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA


PIP-3AN/0,75A



PIP-3AN/0,75A
[5908069270905]



PIP-3AN/0,75A/BIAŁA
[5908069270912]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | sygnalizator na pokrywie | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA


Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN/0,75A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 4 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 2 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o średnicy 10 mm (od podłoża).
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii.
- Umożliwia zabezpieczenie 2 żył poprzez bezpieczniki (maksymalny prąd uzależniony od zamontowanego bezpiecznika).
- Dedykowana do podłączenia sygnalizatorów SA-P8, SO-P8, SAO-P8, SG-PGW3, SGO-PGW, SAOZ-PK2, SO-PD11, SO-PD12.
- Możliwy montaż bezpośrednio na pokrywie puszki (oprócz SAOZ-PK2, SGO-PGZ3).

DANE TECHNICZNE


Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	0,75 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	121×28 mm
Wymiary z przepustami	137x124x28 mm
Masa	~355 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



B - bezpiecznik,
D - linia sygnałowa WSD-1 lub linia synchronizacyjna

UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA


PIP-3AN/1,25A



PIP-3AN/1,25A
[5908069270929]



PIP-3AN/1,25A/BIAŁA
[5908069272824]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | sygnalizator na pokrywie | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-3AN/1,25A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 4 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 2 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodów o średnicach 10 mm (od podłoża).
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii.
- Umożliwia zabezpieczenie 2 żył poprzez bezpieczniki (maksymalny prąd uzależniony od zamontowanego bezpiecznika).
- Dedykowana do podłączenia sygnalizatorów SGO-PGZ3.
- Możliwy montaż bezpośrednio na pokrywie puszki (oprócz SAOZ-PK2, SGO-PGZ3).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	1,25 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	121×28 mm
Wymiary z przepustami	137x124x28 mm
Masa	~355 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



B - bezpiecznik
D - linia sygnałowa WSD-1 lub linia synchronizacyjna

UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ



światło i dźwięk dla bezpieczeństwa


PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA
PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA



PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA
[5908069270998]



PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA/BIAŁA
[5908069271001]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | sygnalizator na pokrywie | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.


DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 4 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Posiada 3 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm (na ściance) oraz 2 wejścia umożliwiające wprowadzenie przewodów o średnicach 10 mm (od podłoża).
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary	121×28 mm
Wymiary z przepustami	137x124x28 mm
Masa	~355 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA



D - linia sygnałowa WSD-1 lub linia synchronizacyjna

UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ

